(1) # EG-Baumusterprüfbescheinigung

(2) **- Richtlinie 94/9/EG -**
Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen

(3) ## BVS 08 ATEX E 153 X

(4) **Gerät:** **Handsprechfunkgerät Typ MTP810 Ex**

(5) **Hersteller:** **Motorola GmbH**

(6) **Anschrift:** **13507 Berlin**

(7) Die Bauart dieses Gerätes sowie die verschiedenen zulässigen Ausführungen sind in der Anlage zu dieser Baumusterprüfbescheinigung festgelegt.

(8) Die Zertifizierungsstelle der DEKRA EXAM GmbH, benannte Stelle Nr. 0158 gemäß Artikel 9 der Richtlinie 94/9/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. März 1994, bescheinigt, dass das Gerät die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen für die Konzeption und den Bau von Geräten und Schutzsystemen zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen gemäß Anhang II der Richtlinie erfüllt.
Die Ergebnisse der Prüfung sind in dem Prüfprotokoll BVS PP 08.2191 EG niedergelegt.

(9) Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfüllt durch Übereinstimmung mit:

EN 60079-0:2006 Allgemeine Anforderungen
EN 60079-11:2007 Eigensicherheit „i"
EN 61241-0:2006 Allgemeine Bestimmungen
EN 61241-11:2006 Eigensicherheit „iD"

(10) Falls das Zeichen „X" hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird in der Anlage zu dieser Bescheinigung auf besondere Bedingungen für die sichere Anwendung des Gerätes hingewiesen.

(11) Diese EG-Baumusterprüfbescheinigung bezieht sich nur auf die Konzeption und die Baumusterprüfung des beschriebenen Gerätes in Übereinstimmung mit der Richtlinie 94/9/EG.
Für Herstellung und Inverkehrbringen des Gerätes sind weitere Anforderungen der Richtlinie zu erfüllen, die nicht durch diese Bescheinigung abgedeckt sind.

(12) Die Kennzeichnung des Gerätes muss die folgenden Angaben enthalten:

II 2G Ex ib IIA T3
II 3D Ex ibD 22 IP6x T90°C

DEKRA EXAM GmbH
Bochum, den 12. Dezember 2008

Zertifizierungsstelle

Fachbereich

Dieses Zertifikat darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden.
DEKRA EXAM GmbH Dinnendahlstraße 9 44809 Bochum Telefon 0234/3696-105 Telefax 0234/3696-110 E-mail zs-exam@dekra.com

(13) Anlage zur

(14) # EG-Baumusterprüfbescheinigung

BVS 08 ATEX E 153 X

(15) 15.1 Gegenstand und Typ

Handsprechfunkgerät Typ MTP810 Ex

Bezeichnung	Typenbeschreibung	Modell Nummer
MTP810 Ex	PT911BLEx	H04PCF6TZ5AN

15.2 Beschreibung

Die Handsprechfunkgeräte Typ MTP810 Ex sind tragbare Sprechfunkgeräte, die der Kommunikation im UHF - Band dienen.

An die Handsprechfunkgeräte kann wahlweise eine Antenne des folgenden Typs angeschlossen werden:

85007012001	Stuby (Short) 380 – 430MHz
8587526V14	Stuby (Medium) 380 – 430MHz
8575279M01	Whip (Long) 380 – 430 MHz

Die Versorgung des Handsprechfunkgerätes erfolgt über die Batterie Typ NNTN7383A (BVS 08 ATEX E 097). Die Batterie wird nur außerhalb der explosionsgefährdeten Atmosphäre geladen.

Die Handsprechfunkgeräte können mit einer der aufgeführten Ledertaschen/Befestigungen benutzt werden:

PMLN5287A	Hard Leather Carry Case
PMLN5288A	Soft Leather Carry Case
PMLN5004A	Shoulder Wearing Device
PMLN5134A	Belt Clip (2,5 inch)
NTN5243A	Shoulder Strap

An das Handsprechfunkgerät kann das Audio Zubehör

PMMN4058A	Remote Speaker Microphone	(BVS 08ATEX E 107),
PMLN5389A	Over the Head Heavy-duty Headset	(BVS 07ATEX E 160),
PMLN5390A	Behind the Head Heavy-duty Headset	(BVS 07ATEX E 160),
PMLN5391A	Over the Head Lightweight Headset	(BVS 07ATEX E 160),
PMLN5392A	Behind the Head Lightweight Headset	(BVS 07ATEX E 160),
PMMN4063A	Throat Microphone with 80 mm PTT Button	(BVS 07ATEX E 160)

angeschlossen werden

Dieses Zertifikat darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden.
DEKRA EXAM GmbH Dinnendahlstraße 9 44809 Bochum Telefon 0234/3696-105 Telefax 0234/3696-110 E-mail zs-exam@dekra.com

Dieses Audio Zubehör wird nur außerhalb der explosionsgefährdeten Atmosphäre mit dem Handsprechfunkgerät verbunden.

Der zulässige Umgebungstemperaturbereich des Handsprechfunkgerätes, der Batterie und des Audio Zubehörs beträgt -20°C ≤Ta ≤+50°C.

15.3 Kenngrößen

15.3.1 Elektrische Daten

Frequenzbereich:	380 – 430 MHz
Ausgangsleistung	
unter Normalbedingungen:	1 W
unter Fehlerbedingungen (ib) :	< 2 W
15.3.2 Umgebungstemperaturbereich	-20°C ≤Ta ≤+50°C

(16) Prüfprotokoll

BVS PP 08.2191 EG, Stand 12.12.08

(17) Besondere Bedingungen für die sichere Anwendung

Bei der Verwendung in einer explosionsgefährdeten Staubatmosphäre muss das Gerät gegen Schlageinwirkungen mit Energien größer als 4 Joule auf das Gehäuse und 2 Joule auf das Display geschützt werden.

Es darf nur das in der Bescheinigung und in der Bedienungsanleitung gelistete geprüfte Zubehör im gesteckten Zustand in den explosionsgefährdeten Bereich gebracht werden.

Dieses Zertifikat darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden.
DEKRA EXAM GmbH Dinnendahlstraße 9 44809 Bochum Telefon 0234/3696-105 Telefax 0234/3696-110 E-mail zs-exam@dekra.com