MOTOROLA SOLUTIONS

廠商 ：摩托羅拉
型號 ：CZ083B618
標稱電壓 ：7.4V
額定電容量 ：1800mAh
標準充電電壓：8.4V
標準充電電流：360mA
最大充電電壓：8.5V
最大充電電流：1800mAh
充電適用溫度範圍：0℃ to 45℃
放電適用溫度範圍：-20℃ to +60℃

用戶使用注意事項：

請閱讀並按指示使用電池。不當使用可能導致電池起火，破裂，損壞或容量損失。

⚠ 警告

1. 切勿將電池投入火中，或對電池加熱。勿將電池儲存在高溫環境中。
2. 充電時勿將電池正負極接反。
3. 勿讓電池正負極接觸金屬絲或其他任何金屬物品（如金屬項鍊或髮夾）以及裝有這些金屬件的物品，否則容易導致短路。
4. 勿用釘子釘，或用錘子砸或踩電池。勿用其他方式撞擊電池。
5. 勿擅自拆電池或更改電池外部結構。
6. 勿將電池浸入水中，儲存時勿將電池打濕。

⚠ 注意

1. 請按照正確的操作方法，用合適的充電器對電池充電。
2. 勿使用其他廠商的電池或其他型號的電池，如乾電池，鎳氫鎳鎘電池或新舊電池混用。
3. 勿將老化，發熱，變色或變形，漏液，或引起其他變形的電池放到充電器或其他充電設備中。
4. 勿對未充電的電池反復放電。
5. 內置的粘貼固定在設備裡的聚合物電池，如果經過拆卸，建議不再使用，並且替換的新電池必須是指定認可的型。

⚠ 警示

1. 兒童使用電池時，對其進行說明書指導，並隨時保證其正確使用電池。
2. 電池在出貨前有過仔細檢驗，保證其符合說明書標準。但所購買的電池如有異味或發熱現象，請拿回來與我們溝通。
3. 對需要長時間儲存的電池，要先對電池進行一小時 0.5C 的充電。
4. 請在如下操作環境下使用電池，否則電池容易發熱，損壞或性能衰減。
5. 操作與儲存環境：

充電 :0℃ to +45℃
放電 :-20℃ to +60℃
少於一個月存儲 ：充電 50%
少於三個月存儲 ：充電 50%
少於一年存儲 ：充電 100%

MOTOROLA 、MOTO 、MOTOROLA SOLUTIONS 以及特殊格式之 M 標誌為 Motorola Trademark Holdings, LLC 的商標或註冊商標，並依授權使用。所有其他商標為其個別所有人之財產。© 2018 Motorola Solutions, Inc.
版權所有。

報驗義務人:
摩托羅拉系統股份有限公司,
臺北市信義區松高路9號8樓

說明書料號：MN005927A01