

FUNKGERÄT TLK 100 WAVE PTX™

**SCHNELLE, ZUVERLÄSSIGE BEREITSTELLUNG.
NUTZEN SIE ES, WO IMMER IHR NETZ
SIE HINFÜHRT.**



ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Netzwerk	3G/4G, Wi-Fi
Kanalkapazität	96 Kanäle
Kontaktliste	300 Kontakte
Abmessungen (H x B x L)	Ohne Antenne: 131 x 59 x 22 mm Mit Antenne: 169 x 59 x 22 mm
Gewicht mit Akku	170 g
Akkukapazität	3,7 V (Nennleistung) 2500 mAh
Akkulaufzeit (2500 mAh Lithium-Ionen-Akku) bei Einschaltdauer von 5/5/90 ¹	18 Stunden
Voice Codec	OPUS
Bluetooth	V4.2, BLE
GPS	GNSS / A-GNSS (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou)
Wi-Fi	802.11 a/b/g/n 2.4/5.0 GHz
Verfügbare Modelle	Vorinstallierte SIM-Karte - Datendienst im WAVE PTX-Abonnement enthalten ² SIM frei - fügen Sie Ihre eigene SIM und Ihren eigenen Datendienst hinzu ³
Schutzart	IP54 IEC60529
Unterstützte Apps	Powered by WAVE PTX
Verschlüsselung	AES-256

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Betriebstemperatur	-20 °C bis 60 °C (Funkgerät) -10 °C bis 60 °C (mit Akku)
Lagertemperatur	-40 °C bis 85 °C
Wärmeschock	gemäß MIL-STD-810
Luftfeuchtigkeit	gemäß MIL-STD-810
ESD	IEC 61000-4-2 Level 4
Eindringen von Staub und Wasser	IEC 60529 – IP54 Kat. 2
Verpackungsprüfung	gemäß MIL-STD-810

EINSTUFUNGEN NACH MIL-STD-810G⁴

	METHODE	VERFAHREN
Niedriger Luftdruck	500.5	I, II
Hochtemperatur	501.5	I, II
Tieftemperatur	502.5	I, II
Temperaturschock	503.5	I, II
Sonneneinstrahlung	505.5	I-C
Regen	506.5	I
Staub	510.5	I
Untertauchen	512.5	I
Vibrationen	514.6	I
Mechanische Erschütterung	516.6	I,IV



ZUBEHÖR FÜR WAVE PTX-FUNKGERÄT TLK 100



PMLN7932

HALTERUNGSZUBEHÖR

Unser vielseitiges Sortiment beinhaltet eine drehbare Ansteckhalterung (wird mit dem Funkgerät mitgeliefert), eine flexible Trageschleife und einen stabilen drehbaren Gürtelclip.

PMLN6074	Trageschleife aus Nylon
PMLN7128	Stabiler drehbarer Gürtelclip
PMLN7932	Ansteckhalterung mit drehbarem Gürtelclip



PMNN4578



PMLN7102 /
PMLN7162



PMLN7110 /
PMLN7163

AKKUS, LADEGERÄTE UND KABEL

Mit diesem grundlegenden Zubehör sorgen Sie dafür, dass Ihre Funkgeräte immer einsatzbereit sind. Laden Sie Ihre Lithium-Ionen-Akkus in Einzel- oder Mehrfachladegeräten.

PMNN4578	Lithium-Ionen-Akku 2500 mAh
HKLN4684	Akkuabdeckung
PS000227A12	Micro-USB-Ladegerät, 5 W, 100 V–240 V (Stecker für Europa)
PS000227A13	Micro-USB-Ladegerät, 5 W, 100 V–240 V (Stecker für Großbritannien)
PMLN7102	Schnellladegerät für sechs Geräte, 90 V–264 V (Stecker für Europa)
PMLN7162	Schnellladegerät für sechs Geräte, 90 V–264 V (Stecker für Großbritannien)
PMLN7110	Schnellladegerät für ein Gerät, 5 V/1 A, 5 W, 100 V–240 V (Stecker für Europa)
PMLN7163	Schnellladegerät für ein Gerät, 5 V/1 A, 5 W, 100 V–240 V (Stecker für Großbritannien)
CB000262A01	Micro-USB-Programmierkabel



HKAN4002



ANTENNEN-ID-BÄNDER

ANTENNEN

Statten Sie Ihr WAVE PTX-Funkgerät mit einer leistungsstarken kurzen Antenne aus. Für die persönliche Kennzeichnung bieten wir farbige Antennen-ID-Bänder an.

HKAN4003	Kurze Antenne – LTE
32012144001	Graues Antennen-ID-Band (10 Stück)
32012144002	Gelbes Antennen-ID-Band (10 Stück)
32012144003	Grünes Antennen-ID-Band (10 Stück)
32012144004	Blaues Antennen-ID-Band (10 Stück)
32012144005	Violettes Antennen-ID-Band (10 Stück)



AUDIOZUBEHÖR

Das Audiozubehör für WAVE PTX-Funkgeräte bietet langlebigen Komfort und erhöht die Leistung Ihrer Funkgeräte. Integrierte Mikrofone und vorspringende Sprechstasten ermöglichen eine einfache freihändige Kommunikation.

PMMN4125	RM250 Lautsprechermikrofone
PMMN4127	WM500 Bluetooth-Lautsprechermikrofon
PMLN8298	WP300 Wireless Bluetooth Control Pod mit PTT Taste (PMLN8190, PMLN8077 oder PMLN8125 erforderlich)
PMLN8190	Überwachungs-Ohrhörer für das WP300
PMLN8077	Schwenkbarer Ohrhörer mit langem Kabel für das WP300
PMLN8125	Schwenkbarer Ohrhörer mit kurzem Kabel für das WP300
PMLN8332	Fahrzeughalterung für das WP300
PMLN8123	EP910W Bluetooth-Ohrhörer mit PTT-Taste
PMLN7189	Schwenkbarer Ohrhörer mit integriertem Mikrofon und Sprechstaste
PMLN7156	Mag One Ohrstöpsel mit integriertem Mikrofon und Sprechstaste
PMLN7157	Zweiadriges Überwachungsset mit transparentem Schlauch, schwarz
PMLN7158	Einadriges Überwachungsset mit integriertem Mikrofon und Sprechstaste, schwarz
PMLN7159	Verstellbarer D-Ohrhörer mit integriertem Mikrofon und Sprechstaste, schwarz
PMLN7560	Nur-Empfangs-Ohrhörer m. transparentem Akustikschlauch für RSM
RLN6242	Rauscharmes Set mit transparentem Schlauch und einem transparenten Gummiohrstöpsel
5080384F72	Ersatz-Ohrkissen für RLN6242. Geräuschminderung = 24 dB. Packung mit 50 Paaren
RLN6282	Transparente Ersatzohrstöpsel aus Gummi für RLN6242. Packung mit 50 Stück
PMLN8036	Kleiner runder Ersatz-Ohrstöpsel für PMLN8123. Packung mit 5 Stück.
PMLN8037	Mittelgroßer runder Ersatz-Ohrstöpsel für PMLN8123. Packung mit 5 Stück.
PMLN8038	Großer runder Ersatz-Ohrstöpsel für PMLN8123. Packung mit 5 Stück.
PMLN7940	Kleiner ovaler Ersatz-Ohrstöpsel für PMLN8123. Packung mit 5 Stück.
PMLN7941	Großer ovaler Ersatz-Ohrstöpsel für PMLN8123. Packung mit 5 Stück.

Erfahren Sie mehr unter www.motorolasolutions.com/WAVEPTX

¹Die Akkulaufzeit ist abhängig von Nutzung und Einsatzbedingungen.

²Die Netzabdeckung ist auf die EU beschränkt und ist abhängig von den jeweiligen Bedingungen.

³Geografische Verfügbarkeit und Netzkompatibilität eingeschränkt - wenden Sie sich an Ihren Motorola Solutions-Ansprechpartner für weitere Informationen.

⁴Erfüllt auch die äquivalenten MIL-STD-810-C, -D, -E und -F.

Motorola Solutions Germany GmbH, Telco Kreisell 1, 65510 Idstein, Germany.

Die Verfügbarkeit ist abhängig von den Gesetzen und Bestimmungen des jeweiligen Landes. Sofern nicht anderweitig angegeben, sind alle Angaben typische Werte. Änderungen vorbehalten. MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS sowie das stilisierte M-Logo sind Marken und eingetragene Marken der Motorola Trademark Holdings, LLC und werden unter Lizenz verwendet. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. © 2022 Motorola Solutions, Inc. Alle Rechte vorbehalten. (07/22)