



KEVYT JA KOMPAKTI KAKSISUUNTAINEN RADIOPUHELIN YRITYSKÄYTTÖÖN

SUORITUSKYKYÄ JOKA PÄIVÄ JA KAIKKIALLA

Paranna yrityksesi kilpailukykyä kevyen Motorola XTK446 -radiopuhelimen avulla. Pidä yhteyttä henkilöstöön, lisää tuottavuutta sekä paranna turvallisuutta ja asiakastyytyväisyyttä selkeällä pikaviestinnällä, johon tarvitaan pelkkä painikkeen painallus. Yhdessä akkunsa kanssa vain 200 gramman painoinen kaksisuuntainen radiopuhelin on helppo ottaa mukaan kaikkialle. Lisäksi se voidaan ottaa suoraan käyttöön, ja käyttö on helppoa suuren taustavalaistun näytön, upotetun näppäimistön ja ergonomisesti suunniteltujen näppäinten ansiosta.

Kevyt ja kompakti: Sopii ihanteellisesti päivittäiseen käyttöön, koska puhelin on kevyen muotoilunsa ansiosta helppo pitää mukana. Riittävän pieni kannettava kädessä tai taskussa ja riittävän lujatekoinen kestämään kolhut ja iskut, sillä tiukat valmistusstandardit takaavat parhaan mahdollisen kestävyuden ja luotettavuuden.

Pölyn- ja roiskekestävä: Pölyiset ja kosteat tilat eivät aiheuta huolia. XTK446 toimii tehokkaasti kaikkialla. Tuotteella on veden- ja pölynkestävyyden IP54-luokitus.

Helppo käyttää: Käyttövalmis jo pakkauksessa ilman lisäohjelmointia. Voit aloittaa keskustelun kytkemällä puhelimeen virran ja painamalla painiketta. Suuri 32 x 18 mm:n taustavalaistu näyttö ja upotettu näppäimistö tekevät radiopuhelimen käytöstä nopeaa ja vaivatonta.

Ei kustannuksia: Erittäin edullinen – ei käyttöoikeusmaksuja, sopimus- tai puheaikamaksuja käyttöoikeudettomilla PMR446- taajuuksilla.

Käyttöalue: Viestinnän peittoalue on jopa 8 km maastosta ja olosuhteista riippuen.

Handsfree-käyttö edistyneen ääniaktiivoinnin (VOX) avulla: Käytä yhteensopivia kuulokkeita ja keskustele ääniaktiivoidussa tilassa ilman käsiä. Näin sinä ja henkilöstösi saatte vapauden jatkaa työskentelyä keskustellessanne työtovereiden kanssa.

Tilamonitori: Sijoita radiopuhelin niin, että se havaitsee äänet ja lähettää ne kuunneltavaksi radiopuhelimeen ilman, että olisi painettava PTT:tä

Häiriöiden vähentäminen: Koska jokaista kahdeksaa kanavaa kohti on 121 häiriönpoistokoodia, voit välttää kanavien häiriöitä laajan asetusvalikoiman avulla.

Ei vastaamattomia puheluita: Hiljaisen värisevän hälytystilan ansiosta voit käyttää radiopuhelinta huomaamattomasti mutta luotettavasti, kun äänenvaimennus on tarpeen.

XTK446 YLEISET OMINAISUUDET:

- Käyttöalue jopa 8 km
- 8 kanavaa kanavamonitorilla tai skannauksella
- 10 soittoaäntä
- Yläosaan asennettu yritysluokan kaiutin
- Ryhmäpuhelu
- Näppäimistön lukitus
- Sekuntikello/ajastin
- Kaksi nastaa, ammattikuulokeliitäntä
- Automaattinen kohinasalpa
- Akun käyttöikä jopa 16 tuntia
- 500mW:n lähetysteho
- Mukana ladattava NiMH-akusto, laturi, EU-pistoke ja Isossa-Britanniassa käytettävä adapteri, 10 värillisen antennirenkaan pakkauksena ja asiakirjat
- Yhteensopiva 2 nastan kuulokkeiden kanssa
- Saatavilla valinnainen kuminen suojuksotelot

TUOTETIETOLOMAKE XTK446



TIEDOT JA OMINAISUUDET

Malli	XTK
Kanava	8 kanavaa
Keskustelualue	8 km
Akun käyttöikä (5/5/90 sykliä)	16 tuntia (NiMH)
Yksityinen koodi	121 koodia (CTCSS:1-38, DCS:39-121)
Näppäimistölukitus	Päällä/pois päältä
Roger-äänimerkki	Päällä/pois päältä
Akun varauksen ilmaisin	2 tasoa, 3 vaihetta
Akkutyypä	NiMH-akusto
Alkaliakun yhteensopivuus	KYLLÄ
Soittoääni	10 erilaista
Kanavan skannaussuunta	Vain ylöspäin
Muistin varmuuskopio	KYLLÄ
Automaattisen kohinasalvan valvonta	KYLLÄ
Automaattinen toisto (vieritys)	KYLLÄ
Kanavamonitori	KYLLÄ
Akun säätötila	KYLLÄ
Akun alhaisen varauksen hälytys	KYLLÄ
Akun alhaisen varauksen lepotila	KYLLÄ
Ääni (päällä/pois päältä)	KYLLÄ
LCD-taustavalaistus	KYLLÄ
VOX/IVOX	KYLLÄ
Tilamonitori	KYLLÄ
Automaattinen	KYLLÄ
virrankatkaisu	Pois päältä/60/120/180(min)
DC-liitäntä (latausta varten)	KYLLÄ
Suora puhelu (Oman numeron lähetys)	KYLLÄ

Automaattinen kanavanvaihto	KYLLÄ
Ryhmäpuhelu	KYLLÄ
Ajastin/sekuntikello	KYLLÄ
Lisävarusteliitäntä	Motorola, kaksinastainen
Irrottettava vyökiinnike	KYLLÄ
Hiljainen hälytys (päällä/pois päältä)	KYLLÄ
Värinähälytys	KYLLÄ
Saumaus	IP54
DC-autolaturin teho	KYLLÄ
Kiertonuppi (päällä/pois päältä)	KYLLÄ
TX-teho PCB-tasolla	28,5 dBm
Taajuusalue	KYLLÄ 446,0 - 446,1 MHz
Käyttölämpötila	KYLLÄ-10 ... +50
celsiusastetta (radio)	KYLLÄ
Kuulokkeet, L x K x S	5,5 x 18,6 x 3,9 cm
Kuulokkeiden paino	140 grammaa
Laturialusta, L x K x S	8,6 x 4,7 x 6,5 cm
Laturialustan paino	50 grammaa
Lahjapakkaus, L x K x S	13 x 19,5 x 8,3 cm
Lahjapakkauksen paino (tyhjänä)	100 grammaa
Lahjapakkauksen paino (täytenä)	880 grammaa
Lähetyslaatikoiden määrä	8
Lähetyslaatikko, L x K x S	36,0 x 22,5 x 27,5 cm
Lähetyslaatikon paino (tyhjänä)	370 grammaa
Lähetyslaatikon paino (täytenä)	5,58 kg
Lähetyslaatikoiden määrä kuormalavaa kohti	32
Yksiköiden määrä kuormalavaa kohti	256 kpl
Täysi kuormalava, L x K x S	120 x 105,5 x 80 cm
Kuormalavan paino (täytenä)	201,65 kg

OSANUMEROT

Myyntiosan nro	Kuvaus	EAN-numero
P14MAA03A1AZ	XTK446	5031753006075

LISÄVARUSTEET

00611	XTK446-yksikön laturi
00613	XTK446 -vyökiinnike
00615	XTK446 -kumisuojus
00242	XTR - TLKR NiMH -akku

Lisätietoja yrityksesi kilpailukyvyyn parantamiseksi löydät vieraillemalla verkkosivuiltamme osoitteessa www.motorolasolutions/XTK tai tutustumalla maailmanlaajuiseen yhteystietohakemistoomme osoitteessa www.motorola.com/Business/XU-EN/Contact_Us

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS ja tyylitelty M-logo ovat Motorola Trademark Holdings, LLC -yhtiön tavaramerkkejä ja rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja niiden käyttö perustuu käyttöoikeuteen. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. © 2011 Motorola Solutions, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tiedot saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Kaikki ilmoitetut tiedot ovat tyypillisiä.

XTK446_Data_Sheet_FL_(11/11)



Jakelija:

Tähän lisätään kumppanin mainos sekä logo ja yhteystiedot.