



## LÄTT OCH KOMPAKT TVÅVÄGSRADIO FÖR FÖRETAG

# PRESTANDA NÄR SOM HELST, VAR SOM HELST

Vässa ditt företags konkurrenskraft med den lättviktiga Motorola XTK446. Håll kontakten med personalen, förbättra produktiviteten, öka säkerheten och få nöjdare kunder genom snabb och tydlig kommunikation med ett enda knapptryck. Tvåvägsradion väger bara 200 gram med batteri och är därför lätt att ta med överallt. Den är dessutom lätt att börja använda direkt och är försedd med display med bakgrundsbelysning, infällt tangentbord och ergonomiskt utformade knappar.

**Lätt och kompakt:** Perfekt för vardagsanvändning med en lättviktig design som inte utgör någon belastning. Tillräckligt liten för att bära i handen eller fickan men tillräckligt tuff för att tåla smällar och stötar, tack vare höga tillverkningsstandarder för maximal hållbarhet och pålitlighet.

**Står emot damm och vatten:** Du behöver inte oroa dig för dammiga och fuktiga miljöer: XTK446 fungerar överallt och har ett IP54-klassat skydd mot damm och vatten.

**Lätt att använda:** Enheten är färdig att använda så fort du packat upp den och kräver ingen programmering. Slå bara på strömmen och tryck in knappen för att prata. Den stora displayen på 32 x 18 mm med bakgrundsbelysning och det infällda tangentbordet gör radion lätt att använda.

**Kostnadsfri:** Ett mycket ekonomiskt val utan avgifter för licens, avtal eller samtalstid på olicensierade PMR446-frekvenser.

**Räckvidd:** Upp till 8 km beroende på terräng och förhållanden.

**Handsfree-användning med avancerad röstaktivering (VOX):** Använd ett kompatibelt headset och prata i röstaktiverat läge så har du händerna fria. Därmed kan du och din personal fortsätta att arbeta samtidigt som ni pratar med kollegor.

**Rumsmonitor:** Du kan låta radion detektera röster eller ljud och överföra dessa till lyssningsradion utan att behöva trycka ner press to talk-knappen.

**Störningsreduktion:** Med 121 koder för störningseliminering för var och en av de 8 kanalerna har du ett brett utbud av inställningar för att undvika störningar på kanalerna.

**Missa aldrig ett samtal:** Läget för tyst vibrationssignal ger diskret men pålitlig radiokommunikation när du behöver hålla ljudnivån nere.

### XTK466

#### ALLMÄNNA FUNKTIONER:

- Räckvidd upp till 8 km
- 8 kanaler med kanalmonitor/scanner
- 10 ringsignaler
- Toppmonterad högtalare av företagskvalitet
- Gruppsamtal
- Tangentlås
- Stoppurstimer
- Professionellt headsetuttag med två stift
- Automatisk brusspärr
- Upp till 16 timmars batteritid
- 500 mW strömöverföring
- Levereras med uppladdningsbart NiMH-batteripaket, laddare, kontakt, strömadapter för EU och Storbritannien, förpackning med 10 antenner i olika färger samt dokumentation
- Kompatibel med headset och hörsnäckor med två stift
- Ett skyddande gummifodral finns som tillval

## PRODUKTSPECIFIKATIONSBLAD XTK446



### FUNKTIONER OCH SPECIFIKATIONER

Modell	XTK
Kanal	8 kanaler
Samtalsräckvidd	8 km
Batteritid (vid en cykel på 5/5/90)	16 timmar (NiMH)
Privatkod	121 koder (CTCSS:1-38, DCS:39-121)
Tangentlås	På/av
Mottagningston	På/av
Batteristatusindikator	2 nivåer, 3 steg
Batterityp	NiMH-paket
Kompatibel med alkaliska batterier	JA
Ringsignal	10 varianter
Riktning för kanalscanning	Endast uppåt
Minnesbackup	JA
Automatisk brusspär	JA
Autopprepning (blåddring)	JA
Kanalmonitor	JA
Batterisparläge	JA
Varning när batteriet är svagt	JA
Viloläge när batteriet är svagt	JA
Ringsignal på/av	JA
LCD med bakgrundsbelysning	JA
VOX/IVOX	JA
Rumsmonitor	JA
Automatisk avstängning	Av/60/120/180 (min)
DC-jack (för laddning)	JA
Direktuppringning (på namn)	JA

Automatiskt kanalbyte	JA
Gruppsamtal	JA
Timer/stoppur	JA
Jack för tillbehör	Motorola-modell med två stift
Avtagbar bältesklämma	JA
Tyst signal (av/på)	JA
Vibrationssignal	JA
Inkapsling	IP54
Kompatibel med DC-billaddare	JA
Roterande av/på-knapp	JA
TX-effekt på PCB-nivå	28,5 dBm
Frekvensintervall	446,0 till 446,1 MHz
Drifttemperatur	-10 till +50 °C (radio)
Handenhet B x H x D	5,5 x 18,6 x 3,9 cm
Handenhetens vikt	140 g
Laddarbas B x H x D	8,6 x 4,7 x 6,5 cm
Laddarbasens vikt	50 g
Presentförpackning B x H x D	13 x 19,5 x 8,3 cm
Presentförpackningens vikt (tom)	100 g
Presentförpackningens totalvikt	880 g
Leveranskartong	8
Leveranskartong B x H x D	36,0 x 22,5 x 27,5 cm
Leveranskartongens vikt (tom)	370 g
Leveranskartongens vikt (full)	5,58 kg
Antal leveranskartonger per pall	32
Antal enheter per pall	256 st.
Full pall B x H x D	120 x 105,5 x 80 cm
Vikt för full pall	201,65 kg

### DELNUMMER

Artikelnummer	Beskrivning	EAN-nummer
P14MAA03A1AZ	XTK446	5031753006075

### TILLBEHÖR

00611	XTK446 enhetsladdare
00613	XTK446 bältesklämma
00615	XTK446 gummifodral
00242	XTR - TLKR NiMH-batteri

Om du vill veta mer om hur du kan vässa  
ditt företags konkurrenskraft kan du besöka oss på:

[www.motorolasolutions/XTK](http://www.motorolasolutions/XTK)

eller använda vår globala kontaktlista på:

[www.motorola.com/Business/XU-EN/Contact\\_Us](http://www.motorola.com/Business/XU-EN/Contact_Us)

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS samt den stiliserade M-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Motorola Trademark Holdings, LLC och används under licens. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. © 2011 Motorola Solutions, Inc. Med ensamrätt. Specifikationer kan ändras utan varning. Alla specifikationer som visas är typiska.

XTK446\_Data\_Sheet\_SW\_11/11



Distribueras av:

Infoga partnerns dekal med logotyp  
och kontaktuppgifter